



Cyfarwyddiadau gweithredol ar gyfer iVac Switch Box SB24013-UK

Rydych chi wedi prynu cynnyrch o ansawdd uchel ac er mwyn elwa o eich iVAC Switch Box darllenwch y dogfen hon yn ofalus cyn ei ddefnyddio. Cadwch y dogfen hon gyda eich derbynneb fel gyfeirnod yn y dyfodol.

Rheolaeth sugnwr deallus

Mae iVAC Switch Box yn rheolwr deallus ar gyfer sugnwr llwch. Mae'r iVAC Switch Box yn galluogi ymgynwriad awtomatig o sugnwr ar gyfer eich iechyd, diogelwch, cyfleuster ac effeithlonrwydd egni. Bwriad yr uned iVAC Switch Box yw i gael ei ddefnyddio gyda offerynnau pŵer fel plaen cafnu, llif neu sandiwr ac sugnwr cysylltiedig. Mae'r oedi trydanol, synhwyro deallus a gor-redeg rhaglenedig yn optimeiddio casgliad llwch a threulffwythiant pŵer.

Ymarferoldeb

Mae sugnwr cysylltwyd a iVAC Switch Box yn cael ei rheoli gan 3 modd AUTO - 0 - 1.

AUTO sef awtomateg: Pan fo'r offeryn pŵer sydd wedi'i cysylltu yn cael ei troi ymlaen bydd y sugnwr yn troi ymlaen ar ol oediad o tua 1 eiliad. Pwrpas y gweithrediad oedi ydy osgoi ymchwydd pŵer o'r offeryn pŵer a'r sugnwr a gorlwytho'r bocsy cyfnewid a'r ffynhonnell pŵer. Pan fo'r offeryn pŵer yn cael ei diffodd bydd y sugnwr yn barhau i rhedeg am tua 7 eiliad ac wedyn bydd e'n diffodd yn awtomateg. Mae'r gweithrediad gor-redeg yn cael gwared o lwch a gwedillion o dy offeryn pŵer, gweithle a phibellau.

1 (ymlaen): mae'r sugnwr ymlaen o hyd er gwaethaf stad yr offeryn pŵer.

0 (diffodd): mae'r sugnwr wedi'i diffodd er gwaethaf stad yr offeryn pŵer.

Disgrifiad a gweithrediad

Mae cordyn cyflenwi yr iVAC switch box yn dod gyda phlwg UK 13A (BS1363) gyda ffiws 13A.

Mae'r 2 soced allanfa ar yr iVAC switch box yn benodol ac wedi ei labelu **pŵer offeryn a phŵer sugnwr**.

Mae 3 safle gweithredu gyda'r AUTO - 0 - 1 (wedi esbonio yn ymarferoldeb uwchben).

Darparwyd torrwr cylched 13A ar gyfer gorlwytho ac amddiffyniad gamhwyl yn y peiriant.

Mae'r 4 tab mowntio yn galluogi clymu yr iVAC switch box i waliau, meinciau ac offerynnau.

Darparwyd terfyniad cyfannol daearol ar gyfer bondio, cludo ac atodion sugnwr ar gyfer daearu statig.

Mae'r llwyth cyfunedig uchaf o'r offeryn pŵer a'r sugnwr ydy 2900wattiau. Pŵer uchaf y sugnwr ydy 1500wattiau.

Diogelwch

Mae cam-ddefnyddio eich iVAC Switch Box ac unrhyw offerynnau sydd yn cael eu cysylltu gyda fe yn gallu arwain at anafiadau neu difrod.

Peidiwch mynd dros ben y llwyth cyfanswm uchaf o 13A (2900 wattiau). Dyma llwyth cyfunedig yr iVAC Switch Box a'r offeryn pŵer.

Sicrhewch bod yr offeryn pŵer a'r sugnwr yn cael ei plygio mewn i'r soced allanfa gywir ar yr uned iVAC Switch Box.

Peidiwch a chysylltu unrhyw offerynnau neu celfi peryglus i'r allanfa ar yr uned iVAC Switch Box.

Peidiwch newid, addasu neu cyfaddasu yr iVAC Switch Box. Peidiwch agor y casyn yr iVAC Switch Box.

Dylech chi defnyddio yr iVAC Switch Box tu fewn o dan amgylchiadau sych yn unig.

Mae rhaid cysylltu yr iVAC Switch Box i ffynhonnell pŵer daearol sydd wedi raddio yn ddigonol a sydd wedi ei amddifyn gan RCD.

Dylech chi defnyddio ceblau estyn ac addaswyr yn ofalus dros ben- dylent cael eu raddio yn ddigonol, eu daearu ac eu dad-rolio yn llawn.

Dylech chi arolygu eich iVAC Switch Box yn aml. Peidiwch ei ddefnyddio os ydy'r casyn, rheolydd, ceblau neu cysylltwyr wedi eu difrodi neu wedi torri.

Rydyn ni'n awgrymu profi trydanol (PAT) o eich iVAC Switch Box, offerynnau pŵer, sugnwyr, addaswyr a ceblau estyn.

Manylion technegol

220-240V 50/60Hz AC

Llwyth **uchaf** ydy 13A - 2900Wattiau

Pŵer sugnwr ydy 1500Wattiau

Trothwy cyfnewid awtomateg offerynnau pŵer ydy tua 0.15A - 35Wattiau

Mae'n bosib ail-osod y torrwr cylched o 13A

Yn addas am ddefnydd ddi-baid

Casyn yn gallu gwrthsefyll tan i ABS 940V0

Casyn - 128mm o led, 177mm o uchder, (gan gynnwys tabiau cludo), 56mm o ddyfnder, pwysu 580 gram.

Cymeradwyaeth - CE, RoSH

Amddiffyniad - IP20 - Dosbarth I

Gwarantu - SB24013-UK

Mae'r iVAC Switch Box wedi'i gwarantu yn erbyn diffygion yn materialau a cherffftwaith o dan defnydd arferol am un blwyddyn o'r dyddiad pryniant. Nid yw'r gwarantu hon yn gallu cael ei throsglwyddo ac nid yw e'n effeithio ar eich hawliau stadudol. Nid yw'r gwarantu hon yn ddilys os ydy'r iVAC Switch Box yn cael ei gam-defnyddio, esgeuluso, difrodi neu diystyru. O dan y telerau y gwarantu hon bydd iVAC Switch Box diffygiol nallai yn cael ei trwsio neu ei amnewid yn rhad ac am ddim. Mae atebolrwydd yn gyfyngedig i'r iVAC Switch Box a ni fydd unrhyw costiau arall yn cael eu ad-dalu. Dydy'r gwarantu ddim yn ymgynhori unrhyw hawliau arwahan i'r rhai a fynegir uchod.

Manufactured by BCTINT www.ivacswitch.com
Distributed by TOOLOVATION www.toolovation.co.uk